

12.0 Sikkerhedsbelysning og EI-Sikkerhedsattest

***Sikkerhedsbelysning omfatter Flugtvejsbelysning samt Nød og Panikbelysning**

Formål med flugtvejsbelysning samt nød og panikbelysning

For at sikre en forsvarlig evakuering kan flugtvejs og panikbelysning være nødvendig i bygninger, hvor der er mange mennesker samlet, samt i bygninger, hvor evakueringen er vanskeliggjort af personernes mobilitet, evne til selv at komme ud af bygningen eller manglende kendskab til bygningen.

Flugtvejs og panikbelysning bør opretholdes i så lang tid, som det tager at evakuere bygningen. Ofte bliver der anvendt anlæg, som opretholder belysningen i 30 - 60 minutter efter en utilsigtet afbrydelse af den normale belysning.

Den Driftsansvarlige pligter

Den driftsansvarlig person skal sørge for, at de Driftsmæssige forskrifter overholdes og er instrueret i flugtvejsbelysningens samt nød og panikbelysning betjening, i afprøvning og vedligeholdelse. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af forskrifterne.

Den driftsansvarlige kvittere for sine forpligtelser i egenkontrolskema for sikkerhedsbelysning at gældende kontrolpunkter er testet og overholdt.

Begreber og funktion af Flugtvejsbelysning samt Nød og Panikbelysning

Flugtvejsbelysning

Flugtvejsbelysning er belyste, gennemlyste eller fluorescerende (selvlysende) flugtvejsskilte, der placeres over eller umiddelbart ved udgangsdøre og flugtvejs døre, suppleret med henvisningsskilte i fornødent omfang. Belyste skilte kan enten belyses forfra eller bagfra.

Flugtvejsbelysningen og skilte ved dørene altid skal være synlige og tændt når lokaliteterne er i brug.

Flugtvejsbelysning omfatter også belysning af gulvarealer i flugtveje og i store lokaler.

Selvlysende skilte kan kun anvendes, hvor der er sikret lys til den nødvendige opladning.

Nød og Panikbelysning

Panikbelysningen er en del af sikkerhedsbelysningen, som ved strømsvigt skal tænde og give en minimum belysning, som sikrer tilstrækkelig belysning af gulvarealer til at personer har mulighed for at nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej.

Panikbelysning udføres, så person er kan orientere sig i/om flugtvejene. Dette kan normalt opnås ved, at panikbelysningen giver mindst 1,0 lux på gulv arealer i flugtveje og på flugtvejsarealer i det fri.

Der skal findes en vejledning for driften af nødbelysningsudstyr og nødforsyning. Vejledningen skal være i overensstemmelse med den valgte installation i alle detaljer

Nødbelysningen skal efter afbrydelse af den normale strømforsyning være i funktion til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugt vejene.

Lovkrav til El-sikkerhedsattest

2 års kontrol

Alle forsamlingslokaler til over 150 personer skal hvert andet år have udført et eftersyn af de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen.

Ejer eller den person, der driver forsamlingslokalet, har ansvaret for at få gennemført et eftersyn hvert andet år af lokalets elinstallationer samt nød og panikbelysning.

Det er til enhver tid ejerens (brugerens) ansvar, at de elektriske installationer og apparater er i orden. Det betyder, at eventuelle fejl eller mangler imellem de toårige eftersyn naturligvis løbende skal afhjælpes for at undgå fare for personer og gods

Når elinstallationen inkl. nødbelysningen er gennemgået og fundet i orden, kan der udfærdiges en el-sikkerhedsattest, der skal opsættes i lokalet således, at lokalets brugere kan se, at el sikkerheden er i orden.

El-attest for lokalet placeres ved siden af godkendelsen fra de lokale brandmyndigheder.

3 års kontrol

Hvert 3. år skal der normalt indsendes en attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), udfærdiget af en autoriseret el-installatør, der godtgør at diverse sikkerhedsanlæg er i driftsklar stand.

Undervisningslokaler, daginstitutioner osv., hvor der samles mange mennesker (under 150 personer) skal hver 3. år have foretaget et eftersyn af nød- og panikbelysningen.

- **Faneblad 12.1 Egenkontrolskema for Sikkerhedsbelysning**
- **Faneblad 20.0 Bygningens installatør af Sikkerhedsbelysning**

HER KOMMER

Egenkontrol skema over Nød og Panik belysning